

11 Channel / 11 Canales

Channel Canal	Function Función	Description Descripción
CH1	Sum Dimmer Sum Atenuación	Sum Dimmer, from dark to brightness / Atenuación global, de oscuro a claro
CH2	Sum Strobe Sum Estrobo	Sum Strobe , 005-255 from slow to fast / Estroboscópico global , 005-255 de lento a rápido
CH3	Function selection Function selection	000-005 : CH1-CH6 dmx controller / CH1-CH6 Control DMX 006-255 : Inner Program ; / Programa predefinido ;
CH4	Inner speed Inner speed	Inner speed, from slow to fast / Velocidad interna, de lento a rápido
CH5	R	R dimmer , from dark to brightness / R atenuación , de oscuro a claro
CH6	G	G dimmer , from dark to brightness / G atenuación , de oscuro a claro
CH7	B	B dimmer , from dark to brightness / B atenuación , de oscuro a claro
CH8	W	W dimmer , from dark to brightness / W atenuación , de oscuro a claro
CH9	SMD R	SMD R, from dark to brightness / SMD R, de oscuro a claro
CH10	SMD G	SMD G , from dark to brightness / SMD G , de oscuro a claro
CH11	SMD B	SMD B , from dark to brightness / SMD B , de oscuro a claro



**OREGON 40
RGBW**

Please read the manual before using the product
Por favor, lea el manual antes de usar el producto

Display Function / Funciones de Pantalla

Nº	Menu Menú	Data Datos	Function Función
1	A001	001-512	DMX512 address setup / Canal DMX
2	7cH	7/11	Channel setup, 7CH,11CH / Configuración de canales, 7CH,11CH
3	Au01-9	1-10	1-9 inner auto function, Sound effect / 1-9 función automática interna, sincronizado al sonido
4	SP00	00-20	Auto speed selection / Selección de velocidad
5	F255	000 - 255	Strobe from slow to fast / Estroboscópico de lento a rápido
6	r255	000 - 255	R dimmer, from dark to brightness / R atenuación, de oscuro a claro
7	G255	000 - 255	G dimmer, from dark to brightness / G atenuación, de oscuro a claro
8	b255	000 - 255	B dimmer, from dark to brightness / B atenuación, de oscuro a claro
9	u255	000 - 255	W dimmer, from dark to brightness / W atenuación, de oscuro a claro

Channel Mode / Canales

7channel / 7 Canales

Channel Canal	Function Función	Description Descripción
CH1	R	R dimmer, from dark to brightness / R atenuación, de oscuro a claro
CH2	G	G dimmer, from dark to brightness / G atenuación, de oscuro a claro
CH3	B	B dimmer, from dark to brightness / B atenuación, de oscuro a claro
CH4	W	W dimmer, from dark to brightness / W atenuación, de oscuro a claro
CH5	SMD R	SMD R, from dark to brightness / SMD R, de oscuro a claro
CH6	SMD G	SMD G, from dark to brightness / SMD G, de oscuro a claro
CH7	SMD B	SMD B, from dark to brightness / SMD B, de oscuro a claro